'62 Super Amp

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Fender®

’62 SUPER AMP

Γνωστοί ως κρυμμένοι θησαυροί από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, οι ενισχυτές “καφέ πάνελ” Fender είναι γνωστοί για τον δικό τους ξεχωριστό ήχο που γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ του ακατέργαστου ήχου των ενισχυτών τουίντ της εποχής του ‘50 της Fender και του αστραφτερού καθαρού ήχου των ενισχυτών “μαύρου πάνελ” στα μέσα της δεκαετίας του ‘60.

Ο Super Amp του ’62 δεν αποτελεί εξαίρεση. Με απίστευτα ζεστό και ξυλώδες ήχο όταν παίζεται καθαρό, ζεστό overdrive όταν κινείται με μίζα και ειδικό αρμονικό τρέμολο που αλλάζει φάση, εκπέμπει εκπληκτικό τόνο σε οποιαδήποτε ένταση. Με διπλούς σωλήνες ισχύος 6L6 που πιέζουν 40 Watt μέσω δύο ηχείων Celestion® Custom Design 10”, το ‘62 Super είναι ιδανικό για ηχογράφηση και συναυλίες μεσαίου μεγέθους και είναι η τέλεια προσθήκη στη σειρά American Vintage.

Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

- 1962 Super 6G4-A κύκλωμα με σχεδίαση all-tube
- Δύο σωλήνες εξόδου 6L6, έξι σωλήνες προενισχυτή 12AX7, ένας σωλήνας ανορθωτή 5AR4
- Ισχύς εξόδου 40 watt
- Δύο ηχεία 10” Celestion® Custom Design
- Αρμονικό τρέμολο μετατόπισης φάσης
- Καφέ κάλυμμα ντουλαπιών Nubtex Fender ’60s και πανί σχάρα σίτου
- Καφέ ποδοδιακόπτης σε στυλ Vintage
- Τοποθετημένο καφέ κάλυμμα ενισχυτή

Δηλώστε το ’62 Super Amp σας online στο start.fender.com.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

A. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΝΑΛΙΟΥ: Συνδέστε ένα όργανο εδώ. Η NORMAL INPUT 1 είναι τυπική. Το NORMAL INPUT 2 παρέχει -6dB μικρότερο κέρδος από το NORMAL INPUT 1 για όργανα υψηλής απόδοσης ή προενισχυμένα όργανα.

B. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ: Ρυθμίζει τη συνολική κανονική ένταση του καναλιού.

C. ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΙΜΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ: Ρυθμίζει τον τονικό χαρακτήρα υψηλής συχνότητας NORMAL CHANNEL.

D. ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΠΑΣΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ: Ρυθμίζει τον τονικό χαρακτήρα χαμηλής συχνότητας NORMAL CHANNEL.

E. ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΝΑΛΙΟΥ VIBRATO: Συνδέστε ένα όργανο εδώ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ VIBRATO 1 είναι στάνταρ. Το VIBRATO INPUT 2 παρέχει -6dB μικρότερο κέρδος από το NORMAL INPUT 1 για όργανα υψηλής απόδοσης ή προενισχυμένα όργανα.

F. ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ VIBRATO: Ρυθμίζει τη συνολική ένταση του καναλιού vibrato.

G. ΠΡΙΜΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ VIBRATO: Ρυθμίζει τον τονικό χαρακτήρα υψηλής συχνότητας VIBRATO CHANNEL.

H. ΜΠΑΣΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ VIBRATO: Ρυθμίζει τον τονικό χαρακτήρα χαμηλής συχνότητας VIBRATO CHANNEL.

I. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ VIBRATO: Ελέγχει το ρυθμό εφέ τρεμούλο VIBRATO CHANNEL. Το Tremolo μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο ποδοδιακόπτη με ένα κουμπί.

J. ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ VIBRATO: Ελέγχει το βάθος εφέ τρεμόλου VIBRATO CHANNEL.

K. ΠΑΡΟΥΣΙΑ: Ρυθμίζει την απόκριση εξαιρετικά υψηλής συχνότητας και για τα δύο κανάλια, αλλάζοντας τον παράγοντα απόσβεσης ενισχυτή ισχύος.

L. POWER JEWEL: Ανάβει ενώ ο ενισχυτής είναι ενεργοποιημένος.

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

M. ΕΙΣΟΔΟΣ IEC POWER: Συνδέστε εδώ το καλώδιο IEC.

N. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η συνδεδεμένη ασφάλεια βρίσκεται στην τροφοδοσία AC του ενισχυτή και θα βοηθήσει στην προστασία του ενισχυτή σε περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης ή βλάβης σωλήνα. Εάν καεί μια ασφάλεια, αντικαταστήστε την μόνο με μια του ίδιου τύπου και ονομαστικής ασφάλειας.

O. ΕΞΟΥΣΙΑ: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ενισχυτή.

P. ΑΝΑΜΟΝΗ: Απενεργοποιεί την έξοδο των ηχείων όταν είναι ενεργοποιημένη. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του σωλήνα, αφήστε τον διακόπτη στη θέση STANDBY για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση του POWER. Αντί να απενεργοποιείτε τον ενισχυτή κατά τη διάρκεια σύντομων διαλειμμάτων, θέστε το διακόπτη στη θέση STANDBY για να παρατείνετε περαιτέρω τη διάρκεια ζωής του σωλήνα και να αποφύγετε την καθυστέρηση προθέρμανσης του σωλήνα κατά την επανέναρξη της αναπαραγωγής.

Q. ΔΕΥΤΕΡΕΥΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΧΕΙΟΥ: Δευτερεύουσα σύνδεση ¼" για εξωτερικά ντουλάπια ηχείων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δευτερεύοντα ηχεία πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 ohms ή μεγαλύτερα όταν είναι συνδεδεμένα.

R. ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΗΧΕΙΟΥ: Σύνδεση ¼" και στα δύο ηχεία 10".

S. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗ: Συνδέστε εδώ τον ποδοδιακόπτη με ένα κουμπί που περιλαμβάνεται.

Για ερωτήσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων, επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Fender στη διεύθυνση:
1-800-856-9801 (Η.Π.Α. χωρίς χρέωση)
1-480-596-7195 (Διεθνής)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

CE

ΤΥΠΟΣ	PR 6513
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ	270 Watt
ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ	40 Watt σε 4Ω
ΑΝΤΙΣΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	Κανονικά κανάλια: 1ΜΩ (και τα δύο κανάλια) Κανάλια Vibrato: 1ΜΩ (και τα δύο κανάλια)
ΗΧΕΙΑ	Δύο 10" Celestion® Custom Design, 8Ω (PN 7731115000)
ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	Περιλαμβάνεται ποδοδιακόπτης με ένα κουμπί (PN 7730994000)
ΚΑΛΥΜΜΑ	Περιλαμβάνεται τοποθετημένο κάλυμμα (PN 7730861000)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ	Πλάτος: 24" (61 cm) Ύψος: 18" (45,7 cm) Βάθος: 10,5" (26,7 cm) Βάρος: 48 λίβρες. (21,8 κιλά)

Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号 零件號 / НОМЕРА НА ЧАСТИ / BROJEVI DIJELOVA / ONDERDEELNUMMERS / OSANUMBRID / OSIEN NUMEROT ARITHMOI MEROS / DAĻU NUMURI / DALIŲ NUMERIAI / NUMERE DE PIESĂ / ARTIKELNUMMER

'62 SUPER AMP

2174000000 (120V, 60Hz) NA
2174001000 (110V, 60Hz) TW
2174003000 (240V, 50Hz) AU
2174004000 (230V, 50Hz) UK
2174005000 (220V, 50Hz) ARG
2174006000 (230V, 50Hz) EU
2174007000 (100V, 50/60Hz) JP
2174008000 (220V, 50Hz) CN
2174009000 (220V, 60Hz) ROK
2174013000 (240V, 50Hz) MA
2174014000 (120V, 60Hz) MX

Πρόσθετες μη αυτόματες μεταφράσεις είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.fender.com/Support

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

FENDER (EDC) B.V.
Transpolispark, Siriusdreef 17-27, Hoofddorp, 2132 WT
contactemea@fender.com

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® είναι εμπορικό σήμα της FMIC.
Άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
Πνευματικά δικαιώματα © 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

PN 7730860015 REV. C GREEK